

FR-2バージョンアップ作業手順書

作業に入る前にお読みください

FR-2ソフトウェアのバージョンアップを行って頂くための操作手順です。作業を間違えますとFR-2が正常に使用できなくなる場合もございます。本紙をよくお読みになってから作業を行ってください。

バージョンアップに必要なもの

- ・バージョンアップ・ファイル。
- ・FR-2が対応している記録メディア（コンパクトフラッシュ・カード、PCカード型HD等）。
- ・FAT32フォーマットでの書き込みに対応しているコンピュータ。
- ・FR-2本体のUSBモードを使用する場合にはFR-2が対応しているコンピュータとUSBケーブル。
バージョンアップ・ディスクの作成にFR-2本体を使用しない場合。
- ・FAT32フォーマットに対応しているメディア・リーダー/ライター。

バージョンアップ・ディスクの作成

バージョンアップ・ファイルはZip形式で圧縮されています。ご使用になるコンピュータで使用可能なZip形式ファイルの解凍ツールを使って正しく解凍作業を行ってください。

- ・Windowsをご使用の方は Winzip など
- ・Macintoshをご使用の方は Stuff it 5.5 以上、Zip it など

解凍後には“fr02_mv * * * ”というファイルが出来上がります。

(* の部分はバージョンナンバーを示しています。バージョンにより数値もしくは文字が変わります)

1・メディア・リーダー/ライターを使用する場合

コンピュータに記録メディアがマウントされたら、解凍後のバージョンアップ・ファイルを記録メディアのルートディレクトリ（最上階層）に保存します。保存の方法はご使用になるコンピュータのOS、ソフトウェア、メディア・リーダー/ライターのメーカーへお問い合わせください。

2・FR-2のUSBモードを使用する場合

FR-2へ記録メディアを挿入してください（未フォーマットメディアを挿入された場合、FR-2は自動的にフォーマットのメニューへ進みますので、記録メディアをフォーマットしてください）。FR-2とコンピュータをUSBケーブルで接続します。FR-2の“MENU”から“USB Mode”に入ります。

コンピュータに記録メディアがマウントされたら、解凍後のバージョンアップ・ファイルを記録メディアのルートディレクトリ（一番上の階層）へ保存します。保存の方法はご使用になるOSによって異なりますので、OSの説明書等を参照頂くか、メーカーへお問い合わせください。

保存が完了したら、コンピュータ上でUSB接続を解除する設定にした上でFR-2からUSBケーブルを取り外します。取り外しが完了したら、FR-2の“USB Mode”を解除します。

接続・取り外し方法の詳細については、取扱説明書“第7章 PCへのインポート”を参照ください。

FR-2 本体のバージョンアップ作業

ご注意ください

バージョンアップではFR-2本体に内蔵されたFlash ROMの消去・書込を行います。
消去・書込中は絶対に電源を切ったり、FR-2本体の操作を行わないでください！
消去・書込中に失敗正常に起動できなくなる場合があります。

注意！！ FR-2の電源をお切り頂いた上で作業を開始してください。

- 1・バージョンアップ・ファイルが入った記録メディアをFR-2に挿入します。
- 2・REC ボタンを押しながら電源を入れます。自動でバージョンアップ・ファイルが認識され、下記の様な画面が表示されます。

```
-- Version Up --  
  
FR02_MV * * *  
Are You Sure?  
Yes>> ENTER Key
```

注：*の部分はバージョンにより数値もしくは文字が変わります。

- 3・“ENTER” ノブを押します。
- 4・“Please Wait”が表示されバージョンアップが実行されます。バージョンアップが終了すると、自動で電源が切れます。
- 5・FR-2の電源を入れ直します。
- 6・“MENU”にある“Setup”>>>“Version”でバージョン・ナンバーを確認してください。バージョン・ナンバーが以前よりも上がっていれば作業は終了です。

作業前とバージョンに変化が無い場合には、最初から作業をやり直してください。
バージョンアップ・データのダウンロード、解凍、記録メディアへの書込時にバージョンアップ・データが破損する場合があります。ご使用されるアプリケーション（ブラウザ・解凍ソフト等）を変える事で改善される場合もあります。