

HP-A8 V1.1 追補版

HP-A8 のソフトウェアを V1.1 にアップデートすることにより変更になる機能があります。本追補版は、以前のバージョンと比べて変更された機能や新たに追加された機能について記述します。製品に付属の取扱説明書と合わせてお読みください。

以前のバージョンからの変更点

1. INPUT と VOLUME の値が記憶できるようになりました。
2. SDカードからのDSD再生において、再生ファイルのフォルダー間移動が出来るようになりました。SDカード内に作成可能な最大フォルダー数は10個までです。
3. 認識できるファイルネームが、拡張子を含み53文字までと長くなりました。
4. フォルダー内に格納できるファイル数が、20個から30個に増えました。
5. SYSTEMメニューにRESETを追加しました。設定を工場出荷時に戻すことが出来ます。
6. 安定動作のため、USBの処理を軽くしPC側の負担を減らしました。
7. DTS信号（ブルーレイマルチ）などの入力時のノイズ発生を修正しました。
8. HP アンプの GAIN 設定範囲を 12dB から 20dB まで拡大しました。

新しくなったメニューのパラメータ・リスト

Name	Value	Default	Step
AMP GAIN	0dB to 20dB	0dB	0.5dB
UP Sampling	x1, x2, x4	x1	3
Digital Filter	SHARP ROLL OFF MAXIMUM DELAY	SHARP ROLL OFF	2
MSCK SEL	DIR, XTAL	DIR	2
DIRECT	OFF, ON	OFF	2
IN/VOL MEM	DISABLE INPUT VOLUME INPUT+VOLUME	DISABLE	4
SYSTEM INFO	Cur Ver Ver UP RESET	Cur Ver	3